

# ブレーキ仕様製作機種

(電源200V/50・60Hz・220/60Hz三相)

型 式	定格電流 50/60Hz [A]	速 度 [m/min]		減 速 段 数	寸 法 [mm]				製作可能 最小幅				
		50Hz	60Hz		φ1	φ2	dφ	W					
KMP-B013-4C-114-□□□-10□□□	0.64/0.60	10.6	12.7	3	25 (30)	15 (25)	24 (24)	21 (19)	360				
KMP-B013-4C-114-□□□-15□□□		15.8	18.8										
KMP-B013-4C-114-□□□-18□□□		18.4	22.0										
KMP-B013-4C-114-□□□-20□□□		20.3	24.2	2					25 (30)	15 (25)	24 (24)	21 (19)	345
KMP-B013-4C-114-□□□-25□□□		24.3	28.9										
KMP-B013-4C-114-□□□-28□□□		28.5	34.0										
KMP-B013-4C-114-□□□-30□□□		30.8	36.7										
KMP-B013-4C-114-□□□-40□□□		40.7	48.5										
KMP-B023-4C-140-□□□-13□□□	1.8/1.5	13.2	15.9	3	25	15	24	21					400
KMP-B023-4C-140-□□□-20□□□		20.0	24.0										
KMP-B023-4C-140-□□□-28□□□		27.4	33.0										
KMP-B043-6C-165-□□□-5.2□□□	2.0/1.7	5.1	6.1	3	32	25	28	23	400				
KMP-B043-4C-165-□□□-7.8□□□		7.7	9.2										
KMP-B043-4C-165-□□□-9.0□□□	2.8/2.2	8.8	10.6	3	32	25	28	23	400				
KMP-B043-4C-165-□□□-20□□□		19.7	23.7										
KMP-B043-4C-165-□□□-23□□□		23.3	28.0										
KMP-B043-4C-165-□□□-30□□□		30.1	36.3	2	35	30	25	20	380				
KMP-B043-4C-165-□□□-36□□□		36.6	44.1										
KMP-B043-4C-165-□□□-42□□□	42.3	50.9											
KMP-B103-4C-215-□□□-13□□□	5.2/4.4	13.3	16.0	3	35	30	28	23	500				
KMP-B103-4C-215-□□□-16□□□		15.6	18.8										
KMP-B103-4C-215-□□□-20□□□		20.6	24.8										
KMP-B103-4C-215-□□□-25□□□		25.3	30.5	2					35	30	28	23	450
KMP-B103-4C-215-□□□-30□□□		30.8	37.0										
KMP-B103-4C-215-□□□-36□□□		36.3	43.7										
KMP-B153-4C-215-□□□-13□□□	6.8/6.0	13.2	15.9	3	35	30	28	23					500
KMP-B153-4C-215-□□□-16□□□		15.5	18.7										
KMP-B153-4C-215-□□□-20□□□		19.9	24.0										
KMP-B153-4C-215-□□□-25□□□		25.2	30.4										
KMP-B153-4C-215-□□□-30□□□		29.0	35.0										
KMP-B153-4C-215-□□□-33□□□	33.4	40.3	2	35	30	28	23	450					
KMP-B153-4C-215-□□□-36□□□	35.9	43.3											
KMP-B153-6C-265-□□□-18□□□	6.0/5.2	18.8	22.6					3	50	40	38	28	600
KMP-B153-6C-265-□□□-22□□□		23.0	27.6					2					550
KMP-B153-4C-265-□□□-28□□□	7.1/6.2	28.7	34.5					3					50
KMP-B153-4C-265-□□□-34□□□		35.1	42.2	2	550								
KMP-B153-4C-265-□□□-43□□□	6.8/6.0	44.8	53.9										
KMP-B153-4C-318-□□□-33□□□	7.1/6.2	34.4	41.4		3	50	40	38	28	600			
KMP-B153-4C-318-□□□-41□□□		40.7	49.0										
KMP-B223-6C-265-□□□-18□□□	9.2/8.0	18.9	22.5	3	50	40	38	28	600				
KMP-B223-4C-265-□□□-28□□□	10.4/9.0	28.6	34.5										
KMP-B223-4C-265-□□□-33□□□		33.9	40.8										
KMP-B223-4C-265-□□□-42□□□		41.4	49.9										
KMP-B223-4C-265-□□□-47□□□		46.7	56.2										

※0.2kW仕様はパイプストレートが標準です。  
 ※インバータを併用される場合はKMP-C(パワーモジュール外設仕様)として下さい。  
 ※( )内は準標準寸法です。ご指定がない場合は標準寸法となります。  
 ※1 この電流値は、プーリ幅が380φの場合のみとなります。380φ以上の36m/minは、他の速度と同じ電流値となります。

φ76

φ114

φ140

φ165

φ215

φ265

φ318

φ265

φ318

オプション

各種仕様  
ブレーキ  
製作機種

技術資料