

## ミニモータープーリ・モータープーリ重量表

○標準仕様

ドラム径	相数	段数	出力	プーリ幅					
				300	330	380	430	450	550
φ76	単相	2段	20W	/	6.6	6.9	7.2	7.3	7.9
	//	3段	20W	/	7.2	7.5	7.7	7.9	8.4
	三相(4P)	3段	30W	/	6.2	6.5	6.8	6.9	7.5
	三相(2P)	2段	40W	/	6.0	6.4	6.6	6.7	7.3
	三相(2P)	3段	40W	/	6.7	7.0	7.3	7.4	8.0
φ114	三相	2段	100W	10.3	10.7	11.3	11.9	12.3	13.6
	//	3段	100W	10.5	10.8	11.1	11.9	12.1	13.2
	//	4段	100W	/	11.5	12.1	12.7	12.9	14.1
φ140	三相	2段	240W	/	16.0	16.8	17.5	17.9	19.5
	//	3段	240W	/	14.7	15.9	16.6	17.0	18.6
φ165	三相	2段	400W	/	20.8	21.5	23.5	24.3	27.2
	//	3段	400W	/	/	26.1	27.6	28.1	31.0
φ215	三相	2段	1kW	/	/	37.1	38.8	39.7	44.2
	//	3段	1kW	/	/	/	45.8	46.7	50.5
	//	2段	1.5kW	/	/	39.5	41.1	41.3	44.7
	//	3段	1.5kW	/	/	/	48.1	49.0	51.3
φ265	三相	2段	1.5kW	/	/	/	/	62.7	66.8
	//	3段	1.5kW	/	/	/	/	/	76.5
	//	3段	2.2kW	/	/	/	/	/	81.5
φ318	三相	3段	1.5kW	/	/	/	/	87.1	90.3
	//	3段	2.2kW	/	/	/	/	/	98.3
	//	2段	3.7kW	/	/	/	/	/	122.2

※上記は概算重量です。

相数	段数	出力	プ ー リ 幅				
			650	750	850	950	1050
单相	2段	20W	8.5				
//	3段	20W	9.0				
三相(4P)	3段	30W	8.1				
三相(2P)	2段	40W	7.9				
三相(2P)	3段	40W	8.7				
三相	2段	100W	15.4	16.7	18.0	19.3	20.6
//	3段	100W	15.6	16.9	18.2	19.5	20.8
//	4段	100W	16.3	17.5	18.6	19.8	21.0
三相	2段	240W	22.9	24.5	26.1	27.7	29.3
//	3段	240W	21.6	23.2	24.8	26.4	28.0
三相	2段	400W	32.7	35.8	38.7	42.5	45.4
//	3段	400W	34.8	37.7	40.6	43.5	46.4
三相	2段	1kW	47.1	53.0	56.5	60.0	63.5
//	3段	1kW	53.3	59.5	63.0	67.2	70.7
//	2段	1.5kW	47.8	55.4	58.9	62.4	65.9
//	3段	1.5kW	55.0	62.5	66.0	69.5	73.0
三相	2段	1.5kW	75.0	81.0	86.9	91.7	
//	3段	1.5kW	83.0	92.1	96.9	101.7	
//	3段	2.2kW	90.1	97.1	100.5	106.7	
三相	3段	1.5kW	100.0	110.3	116.2	122.1	
//	3段	2.2kW	102.6	115.0	121.2	127.1	
//	2段	3.7kW	124.5	143.0	147.0	155.6	

※上記は概算重量です。